

MODELO	045	
Ø EJE DE SALIDA	18	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	14.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	104	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	27.21	N.m
PAR NOMINAL	30.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.41	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.11	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.77	



#### Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

#### Cargas Radiales y Axiales



$n_2$ [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	180	900
100	220	1100
50	260	1400
15	400	2000

**P045FB...** Basic wormbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **2.40 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
<b>63B5</b>	K050.4.041	138	74
<b>71B5</b>	K050.4.042	160	71.5
<b>56B14</b>	KC40.4.049	80	71.5
<b>63B14</b>	K050.4.047	90	74
<b>71B14</b>	K050.4.045	105	71.5



**P045PA...** Feet  
Piedini

**P045PB...** Feet  
Piedini

**P045PV...** Feet  
Piedini



	H	R	S	T	U	V	Y	W	øZ	kit code
type B	72	81	3	100	52	98	121	144	ø10.5	K045.9.022
type S	71	84	8	100	70	90	120	143	ø8	KS045.9.023

**P045FC...** Output flange  
Flangia uscita

**P045BR...** Reaction arm  
Braccio di reazione



type B	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
<b>FC</b>	60 <sup>+0.15</sup> / <sub>+0.05</sub>	9	9	60.5	28	87	110	8.5	① K045.9.010 ② -
<b>FL</b>	60 <sup>+0.15</sup> / <sub>+0.05</sub>	9	9	90.5	58	87	110	8.5	① K045.9.010 ② K045.0.200
type S	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
<b>F1</b>	95 <sup>+0.20</sup> / <sub>+0.15</sub>	4	11	73.5	41	115	140	9	① KS045.9.013 ② -
<b>F2</b>	60 <sup>+0.15</sup> / <sub>+0.05</sub>	9	9	60.5	19	87	110	8.5	① KS045.9.010 ② S045.0.204
<b>F3</b>	80 <sup>+0.15</sup> / <sub>+0.10</sub>	3	8	51.5	19	100	120	9	① KS045.9.014 ② -



**P045.....S...** Single Shaft  
Albero lento semplice

**P045.....D...** Double Shaft  
Albero lento bisp.



① kit cod. K045.5.028 type B  
kit cod. KS045.5.030 type S

② kit cod. K045.5.029 type B

**R045FB...** Input shaft  
Albero in entrata



	ød	e	g	l	m	x	kit code
type B	11 h6	12.5	4	30	68	-	① K045.5.006 PAM71 ② -
type S	-	-	-	-	-	-	① - ② -

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
type B	6	32	18 <sup>-0.005</sup> / <sub>-0.020</sub>	43	65	151	70	113	20.5	M6x18
type S	6	40	19 <sup>-0.005</sup> / <sub>-0.020</sub>	58.8	-	-	70	128.5	21.5	M8x20