
Technical Data Sheet
Inverter UMA1 400kW 3 phase Input 3 phase Output

Technical Data

Power 400kW

SUPPLY	AC 3PH 380-440V	
INPUT CURRENT G*	715	A
INPUT CURRENT P		A
OUTPUT VOLTAGE	3PH 0~Vin	V
OUTPUT CURRENT G	720	A
OUTPUT CURRENT P		A
IP	20	
EMC FILTER C3	built-in	
EMC FILTER C2	optional	
BRAKING UNIT	optional	

*G represents the constant torque and P represents the variable torque



Installation dimensions

H1	1700 mm
H2	1678 mm
H3	- mm
W1	620 mm
W2	230 mm
W3	573 mm
W4	- mm
D1	560 mm
D2	- mm
Hole diameter	12\22 mm
Screw	M10\M20


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Technical Data Sheet
Inverter UMA1 400kW 3 phase Input 3 phase Output

Control Diagram



Packaging size

Height	1850	mm
Width	840	mm
Depth	820	mm
Weight	450	Kg

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213