

MODEL	302A	
Ø OUTPUT SHAFT	20	mm
APPROXIMATE RATIO	26	
EXACT RATIO	26.31	
OUTPUT SPEED	56	RPM
EXACT OUTPUT SPEED	55	RPM
INPUT POWER	0.75	KW
INPUT ROTATION	1400	RPM
INPUT PAM	80B5	
OUTPUT TORQUE	129.21	N.m
NOMINAL TORQUE	107.00	N.m
NOMINAL POWER	0.62	KW
SERVICE FACTOR	0.83	
DYNAMIC EFFICIENCY	0.96	

#### Oil Quantity (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

#### Radial and Axial Loads



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
300	140	700
200	185	924
120	270	1350
70	340	1700

Universal Motors S.A.  
Rua Comendador Brandão, 484  
4495-375 Póvoa de Varzim  
[geral@universalmotors.pt](mailto:geral@universalmotors.pt)  
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd  
Unit E2, Meltham Mills Road  
West Yorkshire HD9 4AR  
[enquiries@universalmotors-group.co.uk](mailto:enquiries@universalmotors-group.co.uk)  
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL  
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso  
28806 Alcala de Henares  
[info@universalmotors-group.es](mailto:info@universalmotors-group.es)  
TEL.: 918 864 213

Gearbox weight **3.5 kg**  
 With flange  
 peso riduttore **4.0 Kg**  
 With feet

**P302A-B1...**

With feet  
 Con piedini



\*See the table of output shaft for the complete list of diameters

Feet Code	Market reference	G	H	R	L	L1	S	H1	O	ø1	S2 only with motor flange	B5 max. Flange	kit code
B1	112	18	85	110	87	50	130	133	15	9	15 80/90B5	-	KC30.9.022
B2	212/3	18	100	130	107.5	60	155	145	5	11	3.5 80/90B5	-	KC30.9.023LM
S1	17-32	18	75	110	110	50	130	123	15	9	5 71B5	71B5	KC30.9.024

Other feet are available, see our web site  
 Sono disponibili altri piedini, consulta il nostro sito web

**A see on page bottom**

Most popular types  
 Tipi più diffusi

**P302A-F...**

Output flanges  
 flange di uscita



\*Available output shaft / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	ø 20x40	6	22.5	M8x19
On request A richiesta	ø 14x30	5	16	M6x16
	ø 16x40	5	18	M6x16
	ø 19x40	6	21.5	M6x16
	ø 24x50	8	27	M8x19
	ø 25x50	8	28	M8x19

Available output flanges / flange di uscita

a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	kit code
120	80	11.5	100	3	9*	KC30.9.010
140	95	11.5	115	3	9	KC30.9.011
160	110	11.5	130	3.5	9	KC30.9.012
200	130	11.5	165	3.5	11	KC30.9.013

\* Holes position  
 Posizione fori



**P302A-N...**

Basic gearbox  
 Riduttore base



**R302A-N...**

Input Shaft  
 Albero in entrata



B5 Motor Flanges	A	C <sub>max</sub>	g6	k1	kit code
63 B5	151.7	170	140	155.2	K063.4.041
71 B5	149.7	180	160	153.2	K063.4.042
80/90 B5	151.7	200	200	155.2	K063.4.043

B14 Motor Flanges	A	C <sub>max</sub>	g6	k1	kit code
71 B14	149.7	152.5	105	153.2	K063.4.047
80 B14	151.7	160	120	155.2	K063.4.046
90 B14	151.7	170	140	155.2	K063.4.041