

MODELO	X32S	
Ø EJE DE SALIDA	20	mm
RELACIÓN APROXIMADA	29	
RELACIÓN EXACTA	29.40	
VELOCIDAD DE SALIDA	50	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	50	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	48.13	N.m
PAR NOMINAL	90.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.47	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.88	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.6	0.4	0.6	0.85	0.6

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

