

MODELO	FA42	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	12	
RELACIÓN EXACTA	12.33	
VELOCIDAD DE SALIDA	122	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	118	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.10	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B14	
PAR DE SALIDA	88.81	N.m
PAR NOMINAL	260.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	3.2	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.91	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.15	0.7	0.7	0.7	1.2	0.8

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	300	1500
200	350	1750
120	410	2050
15	800	4000

