

MODELO	FA42	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	22	
RELACIÓN EXACTA	22.30	
VELOCIDAD DE SALIDA	66	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	65	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.75	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B14	
PAR DE SALIDA	109.52	N.m
PAR NOMINAL	320.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.2	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.93	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.15	0.7	0.7	0.7	1.2	0.8

Cargas Radiales y Axiales



$n_2$ [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	300	1500
200	350	1750
120	410	2050
15	800	4000

