

MODELO	FA42	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	25	
RELACIÓN EXACTA	24.70	
VELOCIDAD DE SALIDA	58	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	59	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B14	
PAR DE SALIDA	242.61	N.m
PAR NOMINAL	320.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.33	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.15	0.7	0.7	0.7	1.2	0.8

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	300	1500
200	350	1750
120	410	2050
15	800	4000

