

MODELO	FA52	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	30	
RELACIÓN EXACTA	30.65	
VELOCIDAD DE SALIDA	49	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	48	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B5	
PAR DE SALIDA	301.05	N.m
PAR NOMINAL	490.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.4	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.60	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.85	1.15	1.15	1.3	2.1	1.3

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	400	2000
200	440	2200
120	500	2500
15	1140	5700

