

MODELO	FA53	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	82	
RELACIÓN EXACTA	82.48	
VELOCIDAD DE SALIDA	18	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	18	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.55	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B14	
PAR DE SALIDA	290.86	N.m
PAR NOMINAL	510.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.96	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.75	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
2.15	1.25	1.25	1.45	2.35	1.45

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	400	2000
200	440	2200
120	500	2500
15	1140	5700

Gearbox weight peso riduttore	15.5 kg
---	----------------