

MODELO	FA53	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	184	
RELACIÓN EXACTA	184.15	
VELOCIDAD DE SALIDA	8	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	8	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	295.18	N.m
PAR NOMINAL	510.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.43	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.72	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
2.15	1.25	1.25	1.45	2.35	1.45

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	400	2000
200	440	2200
120	500	2500
15	1140	5700

Gearbox weight peso riduttore	15.5 kg
---	----------------