

MODELO	045	
Ø EJE DE SALIDA	18	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	14.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	104	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	27.21	N.m
PAR NOMINAL	30.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.41	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.11	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.77	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	180	900
100	220	1100
50	260	1400
15	400	2000

P045FB... Basic wormbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore **2.40 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	74
71B5	K050.4.042	160	71.5
56B14	KC40.4.049	80	71.5
63B14	K050.4.047	90	74
71B14	K050.4.045	105	71.5



P045PA... Feet
Piedini

P045PB... Feet
Piedini

P045PV... Feet
Piedini



	H	R	S	T	U	V	Y	W	øZ	kit code
type B	72	81	3	100	52	98	121	144	ø10.5	K045.9.022
type S	71	84	8	100	70	90	120	143	ø8	KS045.9.023

P045FC... Output flange
Flangia uscita

P045BR... Reaction arm
Braccio di reazione



type B	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
FC	60 ^{+0.15} / _{+0.05}	9	9	60.5	28	87	110	8.5	① K045.9.010 ② -
FL	60 ^{+0.15} / _{+0.05}	9	9	90.5	58	87	110	8.5	① K045.9.010 ② K045.0.200

type S	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
F1	95 ^{+0.20} / _{+0.15}	4	11	73.5	41	115	140	9	① KS045.9.013 ② -
F2	60 ^{+0.15} / _{+0.05}	9	9	60.5	19	87	110	8.5	① KS045.9.010 ② S045.0.204
F3	80 ^{+0.15} / _{+0.10}	3	8	51.5	19	100	120	9	① KS045.9.014 ② -



P045.....S... Single Shaft
Albero lento semplice


P045.....D... Double Shaft
Albero lento bisp.



① kit cod. K045.5.028 type B
kit cod. KS045.5.030 type S

② kit cod. K045.5.029 type B

R045FB... Input shaft
Albero in entrata



	ød	e	g	l	m	x	kit code
type B	11 h6	12.5	4	30	68	-	① K045.5.006 PAM71 ② -
type S	-	-	-	-	-	-	① - ② -

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
type B	6	32	18 ^{-0.005} / _{-0.020}	43	65	151	70	113	20.5	M6x18
type S	6	40	19 ^{-0.005} / _{-0.020}	58.8	-	-	70	128.5	21.5	M8x20