

MODELO	110	
Ø EJE DE SALIDA	42	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	16.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	91	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	4.00	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	112B14	
PAR DE SALIDA	357.96	N.m
PAR NOMINAL	536.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	6	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.50	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.82	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.9	1.35	1.35	2	2	2

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	600	2900
100	750	3600
50	920	4600
15	1400	7000

