

MODELO	202A	
Ø EJE DE SALIDA	16	mm
RELACIÓN APROXIMADA	8	
RELACIÓN EXACTA	7.74	
VELOCIDAD DE SALIDA	183	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	189	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.09	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	56B14	
PAR DE SALIDA	4.56	N.m
PAR NOMINAL	50.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.99	KW
FACTOR DE SERVICIO	11.00	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	140	700
200	185	924
120	270	1350
70	340	1700

