

MODELO	202A	
Ø EJE DE SALIDA	16	mm
RELACIÓN APROXIMADA	19	
RELACIÓN EXACTA	18.78	
VELOCIDAD DE SALIDA	77	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	78	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	45.50	N.m
PAR NOMINAL	60.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.49	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.32	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	140	700
200	185	924
120	270	1350
70	340	1700

