

MODELO	202A	
Ø EJE DE SALIDA	16	mm
RELACIÓN APROXIMADA	29	
RELACIÓN EXACTA	28.88	
VELOCIDAD DE SALIDA	50	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	51	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.25	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	47.28	N.m
PAR NOMINAL	70.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.37	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.48	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	140	700
200	185	924
120	270	1350
70	340	1700

