

MODELO	202A	
Ø EJE DE SALIDA	16	mm
RELACIÓN APROXIMADA	16	
RELACIÓN EXACTA	16.20	
VELOCIDAD DE SALIDA	91	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	90	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	39.25	N.m
PAR NOMINAL	60.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.57	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.54	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Cargas Radiales y Axiales



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
300	140	700
200	185	924
120	270	1350
70	340	1700

