

MODELO	512A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	11	
RELACIÓN EXACTA	11.43	
VELOCIDAD DE SALIDA	133	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	128	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	4.00	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	112B14	
PAR DE SALIDA	299.38	N.m
PAR NOMINAL	326.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	4.4	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.10	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.7	0.8	1.15	1.2	1.15	1.25

Cargas Radiales y Axiales



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	460	2300
200	520	2600
120	620	3100
15	1000	5000

