

Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
ORTOGONAL



MODELO	X42A
Ø VEIO SAÍDA	25 mm
RÁCIO APROXIMADO	33
RÁCIO EXATO	32.88
VELOCIDADE SAÍDA	44 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	44 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.75 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	80B14
TORQUE SAÍDA	161.48 N.m
TORQUE NOMINAL	150.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.7 KW
FATOR SERVIÇO	0.93
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.6	0.75	0.5	0.7	1.1	0.6

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

PX42AC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight **7.82 kg**
peso riduttore

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	199.5
71B5	K063.4.042	160	197.5
80/90B5	K063.4.043	200	199.5
100/112B5	KC40.4.043	250	214.3
71B14	K063.4.047	105	197.5
80B14	K063.4.046	120	199.5
90B14	K063.4.041	140	199.5
100/112B14	KC40.4.041	160	214.5



PX42A...FB.. Feet
Piedini



PX42A...-F2.. Output flange
Flangia uscita



PX42A...-F3.. Output flange
Flangia uscita



PX42A...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione



RX42A... Input shaft
Albero in entrata



PX42AA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

