

MODELO	X62A
Ø VEIO SAÍDA	35 mm
RÁCIO APROXIMADO	54
RÁCIO EXATO	54.33
VELOCIDADE SAÍDA	27 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	27 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.55 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	80B5
TORQUE SAÍDA	195.67 N.m
TORQUE NOMINAL	410.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	1.2 KW
FATOR SERVIÇO	2.18
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96

#### QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.25	1.7	0.95	1.6	2.45	1.5

#### CARGAS RADIAIS E AXIAIS



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
250	600	3000
100	780	3900
50	1140	5700
15	1660	8300

**PX62AC...** Basic Gearbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **15.80 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
<b>71B5</b>	K023.4.041	160	253
<b>80/90B5</b>	K023.4.042	200	255
<b>100/112B5</b>	K023.4.043	250	264
<b>132B5</b>	KC50.4.043	300	282
<b>80B14</b>	K085.4.046	120	255
<b>90B14</b>	K085.4.045	140	255
<b>100/112B14</b>	K085.4.047	160	264
<b>132B14</b>	KC50.4.041	200	282



**PX62A...FB..** Feet  
Piedini



**PX62A...-F2..** Output flange  
Flangia uscita



**PX62A...-F3..** Output flange  
Flangia uscita



**PX62A...-F4..** Output flange  
Flangia uscita



**RX62A...** Input shaft  
Albero in entrata



**PX62A...BR..** Reaction Arm  
Braccio di reazione



**PX62AA..** Single output shaft  
Albero semplice in uscita

