

MODELO	211A	
Ø VEIO SAÍDA	14	mm
RÁCIO APROXIMADO	8	
RÁCIO EXATO	8.29	
VELOCIDADE SAÍDA	183	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	176	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.09	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	56B14	
TORQUE SAÍDA	4.68	N.m
TORQUE NOMINAL	20.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.36	KW
FATOR SERVIÇO	4.00	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.92	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
700	101	504
400	138	696
200	175	876
140	192	960

**P211A-F...** Basic wormbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **1.40 kg**



B5 Motor Flanges	A	g6	kit code
63 B5	99.5	138	K050.4.041
71 B5	97	160	K050.4.042

B14 Motor Flanges	A	g6	kit code
56 B14	97	80	KC40.4.049
63 B14	99.5	90	K050.4.047
71 B14	97	105	K050.4.045

**R211A-F...** Basic wormbox  
Riduttore base



\*Available output shaft / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	$\phi 14 \times 30$	5	16	M5x13