

MODELO	302A	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	62	
RÁCIO EXATO	61.89	
VELOCIDADE SAÍDA	24	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	24	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.25	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B14	
TORQUE SAÍDA	101.32	N.m
TORQUE NOMINAL	107.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.26	KW
FATOR SERVIÇO	1.04	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
300	140	700
200	185	924
120	270	1350
70	340	1700

Gearbox weight **3.5 kg**  
 With flange  
 peso riduttore **4.0 Kg**  
 With feet

**P302A-B1...**

With feet  
 Con piedini



\*See the table of output shaft for the complete list of diameters

Feet Code	Market reference	G	H	R	L	L1	S	H1	O	ø1	S2 only with motor flange	B5 max. Flange	kit code
B1	112	18	85	110	87	50	130	133	15	9	15 80/90B5	-	KC30.9.022
B2	212/3	18	100	130	107.5	60	155	145	5	11	3.5 80/90B5	-	KC30.9.023LM
S1	17-32	18	75	110	110	50	130	123	15	9	5 71B5	71B5	KC30.9.024

Other feet are available, see our web site  
 Sono disponibili altri piedini, consulta il nostro sito web

**A see on page bottom**

Most popular types  
 Tipi più diffusi

**P302A-F...**

Output flanges  
 flange di uscita



\*Available output shaft / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	ø 20x40	6	22.5	M8x19
On request A richiesta	ø 14x30	5	16	M6x16
	ø 16x40	5	18	M6x16
	ø 19x40	6	21.5	M6x16
	ø 24x50	8	27	M8x19
	ø 25x50	8	28	M8x19

Available output flanges / flange di uscita

a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	kit code
120	80	11.5	100	3	9*	KC30.9.010
140	95	11.5	115	3	9	KC30.9.011
160	110	11.5	130	3.5	9	KC30.9.012
200	130	11.5	165	3.5	11	KC30.9.013

\* Holes position  
 Posizione fori

With flange and feet only on request. Ask for compatibility

**P302A-N...**

Basic gearbox  
 Riduttore base



**R302A-N...**

Input Shaft  
 Albero in entrata



B5 Motor Flanges	A	C <sub>max</sub>	g6	k1	kit code
63 B5	151.7	170	140	155.2	K063.4.041
71 B5	149.7	180	160	153.2	K063.4.042
80/90 B5	151.7	200	200	155.2	K063.4.043

B14 Motor Flanges	A	C <sub>max</sub>	g6	k1	kit code
71 B14	149.7	152.5	105	153.2	K063.4.047
80 B14	151.7	160	120	155.2	K063.4.046
90 B14	151.7	170	140	155.2	K063.4.041